Ponowna konfiguracja rejestratora Growatt Shine WiFi-S poprzez stronę internetową

Usuń gumową zatyczkę przycisku „KEY”, i na krótko wciśnij przycisk, zaświeci się niebieski LED. Przy pomocy smartphone bądź komputera połącz się z bezprzewodowa siecią emitowaną przez moduł ShineWifi-S. Nazwa sieci/SSID z którą należy się połączyć to nr seryjny modułu ShineWiFi-S. 1. Strona logowania Po nawiązaniu połączenia, otwórz przeglądarkę internetową na telefonie lub komputerze i w pasku adresu wpisz 192.168.10.100. Po załadowaniu się strony w polu „Username” wpisz admin, w polu „Password” wpisz 12345678.

2. Wireless Router Settings - Konfiguracja połączenia bezprzewodowego Na tej stronie możesz zmienić ustawienia tak aby zgadzały się z ustawieniami routera do którego ma być podpięty moduł ShineWFi-S

a. Domyślnie zaznaczona jest opcją „Auto”. Aby połączyć moduł z siecią WiFi należy wybrać jej nazwę z listy, następnie wpisać jej hasło.

b. Jeżeli zaznaczysz opcje „Manual”, nazwę sieci WiFi/SSID należy wpisać ręcznie, a następnie wpisać jej hasło. Naciśnij Apply.

3. Sprawdź, czy w aplikacji ShinePhone wyświetlają się aktualne dane. (Dane mogą zaktualizować się po upływie kilku minut).